

Aufschiebe Leiterring

Anwendung

Der Leiterring ist erforderlich um den Aufschiebe Konus auf das vorbereitete Kabelende zu fixieren. Die richtige Größe des Leiterrings wird entsprechend dem Durchmesser des Kabelleiters des vorbereiteten Kabelendes gewählt:

$$D_{\text{ring}} > D_{\text{con}} + 2 \text{ mm}$$

Hinweis: Bitte beachten Sie die notwendige Gewindegröße des Leiterrings entsprechend dem gewählten Aufschiebe Konus.



Umfang der Lieferung

- Ein Leiterring
- Verpackung, Karton

Bestell Informationen

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Querschnitt mm ²	Gewinde	Bezeichnung	Teil des Sets	Gewicht kg
76202	19.5	240	M42 x 2	Leiterring	1	0.28
76203	21.8	300	M42 x 2	Leiterring	1	0.26
76259	24.9	400	M42 x 2	Leiterring	1	0.22
76204	24.9	400	M50 x 2	Leiterring	1	0.40
76205	27.8	500	M50 x 2	Leiterring	1	0.36
60111	28.5	550	M42 x 2	Leiterring	-	0.35
76206	32.0	630	M50 x 2	Leiterring	1	0.30
76207	32.0	630	M65 x 2	Leiterring	1	0.70
60112	34.5	800	M50 x 2	Leiterring	-	0.65
76208	36.8	800	M65 x 2	Leiterring	1	0.62
76209	42.5	1000	M65 x 2	Leiterring	1	0.52
76210	46.0	1200	M65 x 2	Leiterring	1	0.44
62155	46.0	1200	M75 x 2	Leiterring	1	0.76
64249	52.2	1600	M65 x 2	Leiterring	1	0.30
76211	52.2	1600	M75 x 2	Leiterring	1 + 2	0.64
76212	62.0	2000	M75 x 2	Leiterring	1 + 2	0.36
64195	65.0	2500	M75 x 2	Leiterring	2	0.28
64196	65.0	2500	M80 x 2	Leiterring	2	0.44